WAB 08RK

Панель управления ККМ

ККМ управляется с помощью замка включения и клавиатуры. Ключ замка имеет три положения:

- **«выключено» - значок ;**
- **«включено» - вкл.;**
- **«время».**

Для начала работы ККМ необходимо перевести ключ в положение «включено», по завершении работы ККМ следует перевести ключ в положение «выключено», тем самым обесточив вторичные цепи питания. Положение ключа «время» используется для отображения на дисплее текущего времени и даты. При включении ККМ в течение нескольких секунд осуществляется тестирование ККМ и проверка сохранности записей фискальной памяти (на дисплее высвечивается надпись «ПРОВЕРКА ККМ»). В случае успешного тестирования ККМ переходит в режим регистрации.

На разряд аккумулятора указывает мигающий значок в левом верхнем углу дисплея. Его появление сигнализирует о том, что работу с ККМ следует завершить и дождаться восстановления напряжения в сети.

ВНИМАНИЕ! Аккумулятор не предназначен для автономной работы ККМ. Его основная функция парировать сбои (прерывание) электропитания, что особенно важно при работе ККМ в связке с компьютером (в компьютерной сети). Фактически, аккумулятор (с элементами зарядного устройства) выполняет в ККМ «WAB 08RK» функцию бесперебойного источника питания.

Таблица. Перечень и назначение функциональных клавиш: [0] - [9], [00]
- цифровые клавиши **[1] - [4]** - клавиши прямого вызова отделов **[□]**
Бумага - клавиша подачи бумаги
[отдел] - вызов отделов с 5 по 16
[.] - клавиша десятичной точки
[ ] - клавиша ввода количества
[выпл] - клавиша выплаты денег из ККМ
[вклад] - клавиша внесения денег в ККМ
[-%] - клавиша проц. скидок **[+%]** - клавиша проц. наценок
[товар] - клавиша кода (штрих-кода) товара
[П-итог] - подсчет суммы чека с выводом на дисплей
[НИ] - ***режим*** фискальных отчетов
[прогр] - ***режим*** программирования ККМ
[регист] - ***режим*** регистрации торговых операций
[отчет] - ***режим*** отчетов ККМ
[ЭКЛЗ] -*режим* отчетов ЭКЛЗ [СБРОС] - клавиша сброса введенных данных
[аннул] - клавиша аннулирования чека
[сторно] - клавиша коррекции данных (сторно)
[ИТОГ] - итог чека (документа) - клавиши навигации по меню
[вход] - клавиша входа в меню **[выход]** - клавиша выхода из меню

О РЕЖИМАХ И ПАРОЛЯХ

ККМ имеет следующие режимы:
1 - Режим «Технологический».
2 - Режим «Режим регистрации торговых операций».
3 - Режим «Отчетов ККМ».
4 - Режим «Отчетов ЭКЛЗ».
5 - Режим «Программирования ККМ».
6 - Режим «Налогового инспектора».
Доступ к работе защищен паролями. Всего в ККМ имеется 6 паролей:
• 4 пароля кассира (**значения паролей по умолчанию «0»**);
• пароль администратора (**по умолчанию «0»**);
• пароль системного администратора – специалиста сервисной службы (**по умолчанию «100»**);
• пароль налогового инспектора (**по умолчанию «0»**).
Максимальная длина пароля 6 символов. Приглашение к вводу пароля на индикаторах ККМ
выглядит следующим образом:
« __ __ __ __ __ __ __ __ ».
При вводе пароля для входа в какой-либо режим на индикаторе пароль не отображается, а введѐнные символы отображаются переходом знака «__» в верхний регистр:
__ __ __
«__ __ __ __ __ __ »
Ввод пароля всегда заканчивается клавишей **[ИТОГ]**. Для сброса неверно введенного пароля нажмите клавишу **[СБРОС]**. Пароли кассиров и администратора программируются в
разделе «КАССИРЫ» режима программирования. Пароль сервисной службы программируется

Продажи могут быть оплачены тремя типами оплаты: наличные, аванс, кредит.
Чтобы начать работу в режиме регистрации необходимо нажать клавишу **[регистр]**, ввести

один из 5-и паролей кассиров или администратора и нажать клавишу **[ИТОГ]**. При входе в режим на дисплее появится сообщение:
ПРОДАЖА
Повторно нажать **[ИТОГ]** и после появления на дисплее сообщения

ВВОД ДАННЫХ
0.00
можно приступать к регистрации торговых операций.

Режим «Отчетов ККМ».
Этот режим позволяет:
• снимать суточный отчет без гашения;
• снимать суточный отчет с гашением;
...
Чтобы работать в режиме снятия отчетов нужно нажать клавишу **[отчет],** на дисплее появится индикация режима отчетов

РЕЖИМ ОТЧЕТОВ
— — — — — — — —
Далее ввести пароль администратора, нажать клавишу **[ИТОГ]** и выбрать нужный тип отчета**,** как описано в соответствующей главе настоящей инструкции.

Режим «Отчетов ЭКЛЗ».
В режиме отчетов ЭКЛЗ реализованы следующие возможности ККМ:
• отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат;
• отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне смен;
...
Чтобы работать в режиме отчетов ЭКЛЗ, нужно нажать клавишу **[ЭКЛЗ],** на дисплее появится индикация режима ЭКЛЗ
РЕЖИМ ЭКЛЗ
Далее ввести пароль администратора, нажать клавишу **[ИТОГ]** и выбрать нужный раздел.

РЕЖИМ «РЕГИСТРАЦИИ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ».

Режим регистрации является основным режимом работы ККМ и позволяет осуществлять следующие операции:
• регистрация продаж товаров (услуг) по свободной цене и по запрограммированным кодам (штрих-кодам) товаров;
• закрытие чека различными видами оплаты (с возможностью подсчета суммы сдачи);
Чтобы начать работу в режиме регистрации необходимо нажать клавишу **[регистр]** и ввести один из 5-и паролей кассиров или администратора (см. раздел «О РЕЖИМАХ И ПАРОЛЯХ ККМ»).
Внимание! Выход из режима «Регистрации торговых операций» возможен только при закрытом (или аннулированном) чеке. **Чек закрывается нажатием клавиши [ИТОГ].**
Если чек открыт, то поворот ключа или пропадание питания ККМ приведѐт к сбросу чека и на чеке напечатается (в случае пропадания питания – после его возобновления):
ЧЕК АННУЛИРОВАН

Регистрация продажи

В режиме регистрации ККМ работает с **16 отделами** (при регистрации продажи по

свободной цене обязательно указывается отдел, в который она регистрируется).
Алгоритм формирования чека продаж выглядит следующим образом:
…
3. Ввести цену за единицу товара (продажа по свободной цене
…
4. Ввести номер отдела (при продаже по свободной цене).
…
8. Произвести **закрытие чека** нажатием клавиши
…
8. Произвести **закрытие чека** нажатием клавиши **[ИТОГ].**

РЕЖИМ «ОТЧЕТОВ ККМ»

В этом режиме можно получать информацию в печатном виде и на дисплее:
• Суточный отчет с гашением (сменный Z-отчет);
• Суточный отчет без гашения (сменный X-отчет);
• Отчет по кассирам без гашения;
• Отчет по реализованным товарам (задаются начальный и конечный коды товаров) без гашения;
Чтобы начать работу в режиме отчетов необходимо нажать клавишу **[отчет]**, ввести пароль администратора или системного администратора и нажать клавишу **[ИТОГ]**. На дисплее появится индикация режима отчетов с гашением:
СМЕННЫЙ Z-ОТЧЕТ
Далее клавишами навигации по меню можно выбрать любой из перечисленных выше разделов. Чтобы начать работу в выбранном разделе (запустить печать соответствующего
отчета) следует нажать клавишу **[ИТОГ]** или клавишу **[вход].**

РЕЖИМ «ОТЧЕТОВ ЭКЛЗ»

Этот режим позволяет:
• Снимать отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне дат (краткий и полный).
• Снимать отчет ЭКЛЗ по закрытиям смен в заданном диапазоне смен (краткий и полный).
• Получать итог смены в ЭКЛЗ по номеру смены.
• Получать документ ЭКЛЗ по номеру КПК.
• Распечатывать контрольную ленту за смену.
Чтобы работать в режиме отчетов ЭКЛЗ, нужно нажать клавишу **[ЭКЛЗ],** на дисплее появится индикация режима ЭКЛЗ
РЕЖИМ ЭКЛЗ
— — — — — — — —
Далее ввести пароль администратора, нажать клавишу **[ИТОГ]** и выбрать нужный раздел .

Режим «Технологический»
В этом режиме производятся:
-технологическое обнуление ККМ;
-очистка базы товаров;
-установка пароля сервисной службы;
-активизация ЭКЛЗ;
-закрытие архива ЭКЛЗ;
-активизация карты менеджера;
-аварийное закрытие архива ЭКЛЗ и смены.
Войти в технологический режим можно только при снятой верхней части корпуса ККМ, нажав ***микрокнопку на системной плате***. На дисплее появится индикация:

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

С – 00 Для начала работы нажать цифровую клавишу **[00].**

Закрытие архива ЭКЛЗ.

Процедура закрытия архива ЭКЛЗ достаточно простая: следует войти в сервисный режим Затем выбрать пункт меню «ЗАКРЫТИЕ АРХИВА», нажать клавишу [вход] и после появления на дисплее сообщения

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
С - 00

нажать цифровую клавишу [00]. Будет распечатан чек закрытия архива:

****
30/09/08 14:55 ДОК#0047
ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ЭКЛЗ
****
АРХИВ ЭКЛЗ ЗАКРЫТ

АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЭКЛЗ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ СМЕНУ
И АРХИВ ЭКЛЗ!

После установки в ККМ не активизированной ЭКЛЗ следует выбрать раздел меню «АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ», нажать клавишу [вход] и после появления на дисплее сообщения

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
С - 00

нажать цифровую клавишу [00]. Будет распечатан чек активизации:

****
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ № 7
****
WAB 08RK
ККМ 000000080001
ИНН 007732658784
ЭКЛЗ 2996339333
ИТОГ АКТИВИЗАЦИИ
28/11/08 15:37
ЗАКР.СМЕНЫ 0033
РЕГ 000000033345
00001197 #017359

Аварийное закрытие архива и смены.

Раздел «АВАРИЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ АРХИВА И СМЕНЫ» позволяет выйти из критических ситуаций, возникающих при **аварии ФП или ЭКЛЗ**. Об авариях блоков ФП и ЭКЛЗ сигнализируют сообщения на дисплее, перечисленные в таб.7. При этом клавиатура ККМ блокируется. Чтобы выйти из критической ситуации следует использовать **аварийный вход** в технологический режим. Операцию **«АВАРИЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ АРХИВА»** следует использовать при **аварии ФП**, **«АВАРИЙНОЕ ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ»** - при **аварии ЭКЛЗ**. После выполнения этих операций сбрасываются флаги «закрытия смены» и «закрытия архива ЭКЛЗ». В первом случае закрывается смена и архив в ЭКЛЗ, во втором - **итог незакрытой смены заносится в ФП, т.е. в обоих случаях результаты смены не пропадают.**